


BOUQUET 4428-10-UFC

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES




ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
MODEL MODÈLE	4428-10-UFC BOUQUET FACET	4428-10-UFC
SHADE QUANTITY QUANTITÉ D'ABAT-JOUR	7 OR 13 SHADES 7 7 X SHADES 13 13 X SHADES	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE	(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO) LED.1 1W, LED LED.4 4W, LED	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	27* 2700K 30 3000K 35 3500K 40** 4000K <small>* LED 4W ONLY **LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE</small>	
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)	FOR LED 4W ONLY- MANDATORY 90 90+ CRI	
VOLTAGE VOLTAGE	120V 120 VOLT 277V 277 VOLT	
DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION	DV 0-10V DIMMING (120-277V) DP PHASE DIMMING (120V ONLY) <small>LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT, PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE.</small>	
CABLE CABLE	C CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE	C
CABLE LENGTH LONGUEUR DE CABLE	60 60" CABLE (STD LENGTH) ** CUSTOM CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY) <small>FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.</small>	
CANOPY FINISH FINI PAVILLON	WHE* WHITE FINE TEXTURE <small>*CENTRAL PIECE IS ALWAYS BLACK</small>	WHE
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR	CLR CLEAR FRO FROSTED	
HEATSINK FINISH FINI RADIATEUR	SAA SATIN ALUMINUM ANODIZED	SAA
ACCESSORY ACCESSOIRE	4901 HOOK 4902 LOOP	


PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	Offered in a wide variety of configurations, Bouquet is a cluster of 7 or 13 fixtures all emerging from the matte black recessed center hole of a white canopy. Bouquet can be paired with the adjustable cable holder accessory, Loop (4902), which can be easily installed and removed.
INSTALLATION:	Bouquet mounts on standard junction boxes and is supplied with support hooks for easy installation.
LIGHT SOURCE:	Available with incandescent, halogen or LED light sources depending on the fixtures. Dimming available.
STRUCTURE:	Spun steel chrome plated canopy matte black center hole to hide mounting hardware.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Offert dans une grande variété de configurations, Bouquet est un groupe de 7 ou 13 luminaires émergeant du trou encastré au centre d'un pavillon blanc. Bouquet peut être jumelé avec l'accessoire serre-câble ajustable Loop (4902), qui peut être facilement installé ou retiré de l'assemblage.
INSTALLATION:	Des crochets de support sont fournis pour faciliter l'installation sur une boîte de jonction standard.
SOURCE LUMINEUSE:	Utilisation avec sources lumineuses DEL ou incandescentes avec des options de gradation.
STRUCTURE:	Pavillon en acier repoussé et chromé avec section centrale noire matte pour camoufler les supports.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us




EASY INSTALLATION
Mounts to standard junction box with added mounting points to reinforce installation




SIMPLE CANOPY
White plated canopy with plenty of room to house all electrical components for quick assembly

CENTER PIECE
Matte black recessed center hole





Wide variety of configurations




ACCESSORIES

Allows more creativity




HOOK 4901

Adjust the fixture to the desired height
Allows you to make big statements




LOOP 4902


Can straighten, lock height or group up to 19 power cables
Can be installed after fixture installation



FIXTURE	CODE	Ø 10	Ø 16	LIGHT SOURCE	MAX. WATTAGE			
					LED	INC	LED	
					7	13	19	
ALVER	MCC	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
ROLO PENDANT	MAD	7ou13	19	X		28W	52W	76W
MEHA	UAC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
FACET	UFC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
SLIM STACK	SLS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
STUBBY STACK	STS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
MIKA	RAP	7	13ou19	X		63W	117W	171W
MIKA	RAQ	7	13ou19	X		91W	169W	247W






FACILE D'ASSEMBLAGE
 - Installation sur boîte de jonction standard avec des points d'ancrage multiples
 - Crochets de support fournis pour faciliter l'installation




PAVILLON SIMPLE
 Pavillon blanc en acier repoussé avec espace nécessaire pour accueillir toutes les composants internes

SECTION CENTRALE
 Pièce noir matte servant à camoufler les supports des fils




Grande variété de configurations




ACCESSOIRES


Permet une plus grande créativité



Ajuste le luminaire à la hauteur désirée




CROCHET 4901



ANNEAU 4902

Redresse, organise et regroupe jusqu'à 19 câbles
 Peut-être installé après l'installation du luminaire



FIXTURE	CODE	Nb. FIXTURE	SOURCE LUM.	LED	INC	MAX. WATTAGE		
						7	13	19
ALVER	MCC	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
ROLO PENDANT	MAD	7ou13	19	X		28W	52W	76W
MEHA	UAC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
FACET	UFC	7ou13	19	X		28W	52W	76W
SLIM STACK	SLS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
STUBBY STACK	STS	7ou13	19	X	X	28W	52W	76W
MIKA	RAP	7	13ou19	X		63W	117W	171W
MIKA	RAQ	7	13ou19	X		91W	169W	247W